




ETMAN 10-315W RC HIMMENNIN



ETMAN 10-315W RC HIMMENNIN

Etman 315 RC on perinteinen TRIAC-himmennin joka sopii yleisimmille kuormille. Himmennin sopii hehkulampuille, halogeeneille, elektronisille liitälaitteille, rautasydän muuntajille, LED-virtalähteille. Himmennin toimii myös vaihtokytkimenä. Himmennin toimii takaraunahimmennettävillä LED-valaisimilla 10-100W

Himentimessä nupin alla Min säätö jolla voidaan välttää LEDien välkkyminen alareunassa. Himentimessä suojaus ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan. Voidaan asentaa myös pinta-asennuskoteloon 2443704.



315RC himmennintä voidaan käyttää myös DesignX sarjassa ostamalla tuotteeseen peite-, keskiölevyn ja nupin valkoisena ja mustana
Kuormitustyytit:

- 230V hehkulamput (resistiivinen kuorma, R): 25-315W
- 230V halogeenilamput (resistiivinen kuorma, R): 25-315W
- 12 V halogeenilamput
perinteisellä käämimuuntajalla (induktiivinen kuorma, L): Ei sovi
- 12V halogeenilamput elektronisella liitälaitteella (kapasitiivinen kuorma, C): 25-315VA
(liitälaitteita enintään 3 muuntajaa, 105W)
- Himmennettävä LED-lamppu (takareuna, RC): 10-100VA
- Himmennettävä LED-lamppu (etureuna, RL): Ei sovi
- Himmennettävä LED filamenttilamppu: Ei sovi

Artikkelinumero	Kuvaus
S 26 251 22	Valonsäädin Etman 315W RC
S 26 251 28	Hlmmenninsovite ABB
S 26 251 34	Tarvike DesignX PEITELEVY, KESKIÖLEVY JA NUPPI VAL
S 26 251 35	Tarvike DesignX PEITELEVY, KESKIÖLEVY JA NUPPI MUS