



ETMAN UNI 4-400W HIMMENNIN



ETMAN UNI 4-400W HIMMENNIN

Yleiskäyttöinen Etman UNI himmennin kaikille kuormille. 1-napainen himmennin jossa himmennystoiminnon säätö nupin alta DIP-kytkimellä (etu-/takareuna) valaisintyyppin mukaan. Himmennin sopii hehkulampuille, halogeeneille, elektronisille liitälaitteille, rautasydän muuntajille, LED-lampuille ja LED-virtalähteille. Himmennin toimii myös vaihtokytkimenä.

Himentimessä nupin alla Min ja Max säätö jolla voidaan välttää LEDien välkkyminen. **Himmennin tarvitsee nollajohtimen.** Himentimessä suojaus ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan. Voidaan asentaa myös pinta-asennuskoteloon 2443704.



Kuormitustyyppit:

- 230V hehkulamppu (resistiivinen kuorma, R): 4-400W
- 230V halogeenilamppu (resistiivinen kuorma, R): 4-400W
- 12 V halogeenilamppu
perinteisellä käämimuuntajalla (induktiivinen kuorma, L): 4-400VA
(muuntajia enintään 2 x 150W tai 3 x 105W tai 5 x 70W)
- 12V halogeenilamppu elektronisella liitälaitteella (kapasitiivinen kuorma, C): 4-400VA
(liitälaitteita enintään 2 x 150W tai 3 x 105W tai 5 x 70W)
- Himmennettävä LED-lamppu (takareuna, RC): 4-200VA
- Himmennettävä LED-lamppu (etureuna, RL): 4-40VA
- Himmennettävä LED filamenttilamppu: 4-200VA

Artikkelinumero	Kuvaus
S 26 251 20	Valonsäädin Etman UNI 4-400W RLC
S 26 251 42	Valonsäädin DesignX Etman UNI 4-400W RLC VAL
S 26 251 43	Valonsäädin DesignX Etman UNI 4-400W RLC MUS