



Valonsäädin Eltako

Tuotekoodi: 2616887
Tuotenimi 1: Valonsäädin Eltako
Tuotenimi 2: FD62NPN-230V 300W
Kuvaus:


Langaton yleishimmennin 300 W Eltako

Langaton yleishimmennin LED 300W

- Lastenhuone- ja nukahtamistoiminnolla.
- Ei minimikuormaa.
- Valmiustilan kulutus vain 0,5 wattia.
- Uppoasennukseen. Pituus 49 mm, leveys 51 mm, syvyys 20 mm.
- Pistoliittimillä, johtimen poikkipinnoille 0,2 mm² - 2,5 mm²
- Nollapistekytkenä pehmeällä päälle ja poiskytkennällä kuorman suojaamiseksi.
- Syöttö-, kytkentä- ja ohjausjännite 230 V.
- 230 V:n hehku- ja halogeenilamput 300 W asti, ilmanvaihdosta riippuen.
- Himmennettävät laskevan reunan (trailing edge) LED-lamput 300 W asti ja nousevan reunan (leading edge) 100 W asti, ilmanvaihdosta riippuen.
- Ei induktiivisia muuntajia.

Jopa 32 langatonta yleispainiketta esim. Snro 28 140 21 (päälle/pois painikkeen samalta puolelta), suuntapainiketta (päälle/ pois painikkeen vastakkaisilta puolilta), keskusohjauspainiketta ja liiketunnistinta voidaan opettaa helpon naputustekniikan avulla.

- Kaksisuuntainen toiminto on kytkettävissä päälle.
- Himmennystaso tallennetaan kytkettäessä pois päältä (muistitoiminto).
- Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä määritetyssä tilassa.
- Automaattinen, elektroninen ylikuormitus- ja lämpösuoja.
- Releessä johdollisen painikkeen tulo, jolloin langattomalla kytkimellä laitteen sisäisen antennin kautta ohjauksen lisäksi, tätä langatonta relettä voidaan ohjata perinteisellä johdotetulla 230 V kytkimellä.
- Merkkivalollisen painikkeen käyttö ei ole sallittua.



Osoite
Etman Oy
Myllypuronkatu 30
33330 Tampere

www.etman.fi
myynti@etman.fi
Y-2710105-5

Puhelinnumero
040-746 2941